

Oppdatere image på ADAM-67xx moduler

Alle ADAM-67xx moduler består av 2 forskjellige oppdateringer. Fastvare (Firmware) og programvare (image) Sjekk først at du har siste firmwren installert på modulen før oppdatering av image.

Oppdatering av Firmware gjøres gjennom modulens web grensesnitt
Oppdatering av Programvaren (image) gjøres gjennom et SD micro kort

1. Formater et SD micro kort som med filformatet (FAT)
2. Pakk ut og kopier alle filer fra image til Micro SD kortet.
3. Sjekk at filen **advupdate.txt** er med (Denne filen blir slettet når oppdateringen er gjennomført)

advupdate.txt	2020/4/28 下午 01:23	文字文件	1 KB
am335x-adam67c1.dtb	2020/4/28 下午 01:23	DTB 檔案	35 KB
apps.tar.gz	2020/4/28 下午 01:23	WinRAR 壓縮檔	621 KB
custom.tar.gz	2020/4/28 下午 01:23	WinRAR 壓縮檔	42,181 KB
MLO	2020/4/28 下午 01:23	檔案	66 KB
ramdisk.gz	2020/4/28 下午 01:23	WinRAR 壓縮檔	5,791 KB
rootfs.tar.gz	2020/4/28 下午 01:23	WinRAR 壓縮檔	104,659 KB
u-boot.img	2020/4/28 下午 01:23	光碟映像檔	443 KB
ulmage	2020/4/28 下午 01:23	檔案	4,126 KB



4. Koble fra driftsspenning fra ADAM-67xx modulen, og sett SD kortet inn i ADAM-67xx modulen.
5. Koble til driftsspenning på ADAM-67xx modulen



6. Følg med på status lyset på ADAM-67xx modulen under oppdateringen.
 - *Den vil blinke 1 gang i sekundet som normalt 5-10 sekunder før oppdateringen starter.,
 - *2 raske blink med 1 sekunds mellomrom oppdatering.
 - * 1 gang i sekundet når oppdateringen er ferdig.
7. Vent et par minutter for at systemet skal starte opp igjen.
8. Søk etter modulen gjennom ADAM/Apax.NET utility og finn IP adresse
9. Koble fra driftsspenning fra ADAM-67xx modulen, og ta ut SD kortet
10. Koble til driftsspenning på ADAM-67xx modulen
11. Logg på modulen og sjekk
12. Du kan sjekke loggen på filen **update.log** som er blitt lagret på SD kortet under oppdateringen.

Du kan også sjekke versjon på modulens konfigurasjon side

Module Information		
Module Name	Module Description	Firmware Description
ADAM-6760	8-ch DI and 8-ch relay module	Fw:A1.01 B007; DS:adam67c1_v3.1.4 rev 67c1_3.1.4 Thu Mar 18 16:24:53 CST 2021